



2431



DIGITALE MINI VERLIESSTROOMTANG

- Frequentieschakelaar om het effect van harmonischen uit te schakelen
- Drie AC stroombereiken 20mA/200mA/200A
- 20mA bereik met resolutie van 0,01mA
- Automatische sluimermodus (na 10 minuten)
- Draaischakelaar voor ON/OFF en bereikkeuze

2431

Wisselstroom (50/60Hz)	20/200mA / 100A	±3%uitl.±5dgt
	200A	±5%uitl.±5dgt
Wisselstroom (WIDE)	20/200mA/0~100A	±2%uitl.±4dgt (50/60Hz) ±5%uitl.±6dgt (40~400Hz)
	100,1~200A	±5%uitl.±4dgt (50/60Hz)
Ø geleider	Ø 24mm max.	
Frequentierespons	40Hz~400Hz	
Invloed van extern magnetisch veld Ø 5mm 100A	10mA AC max.	
Max. overspanning	3700V AC gedurende 1 minuut	
Voeding	LR-44 1,5V x 2 Ononderbroken meettijd: circa 100 uren (Auto power off: circa 10 minuten)	
Afmetingen	149 x 60 x 26 mm (L x B x D)	
Gewicht	Circa 120 g	
Toegepaste normen	IEC61010-1 Cat. III 300V IEC61010-2-032	
Toehoren	9090 (draagtas), LR-44 x 2 en handleiding	



2434



DIGITALE MINI VERLIESSTROOMTANG

- Minst beïnvloed door een extern magnetisch veld
- 20mA AC max. in de nabijheid van een geleider (Ø15mm) van 100A AC
- Frequentieschakelaar om het effect van harmonischen uit te schakelen
- Data Hold
- Automatische sluimermodus

2434

Wisselstroom (50/60Hz)	400mA/4/100A	±2%uitl.±4dgt
Wisselstroom (WIDE)	400mA/4/100A	±2%uitl.±4dgt (50/60Hz) ±3%uitl.±5dgt (40~400Hz)
Ø geleider	Ø 28mm max.	
Frequentierespons	40Hz~400Hz	
Invloed van extern magnetisch veld Ø 15mm 100A	20mA AC max.	
Max. overspanning	3700V AC gedurende 1 minuut	
Voeding	R03 1,5V AAA x 2 Ononderbroken meettijd: circa 150 uren (Auto power off: circa 10 minuten)	
Afmetingen	169 x 75 x 40 mm (L x B x D)	
Gewicht	Circa 220 g	
Toegepaste normen	IEC61010-1 Cat. III 300V IEC61010-2-032	
Toehoren	9097 (draagtas), R03 x 2 en handleiding	

