



# TT6650 €€€

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER

- 3.5" TFT kleuren LCD scherm met displayverlichting
- Snelle lustest met hoge stroom
- PASS/FAIL indicaties voor verliesstroomschakelaartest
- Selectie spanningsmeting tussen L-N, L-PE en N-PE
- Intern geheugen en SD geheugen
- USB en Bluetooth communicatie (Meterbox)
- Aanraaktoets voor detectie van verhoogde aardspanning > 50V
- Gemakkelijke, betrouwbare en nauwkeurige compensatie van testsnoeren en netsnoer
- 7 functies: isolatieweerstand, aardingsweerstand, continuïteit, lusimpedantie, spanning, polariteitstest en verliesstroomschakelaar
- Video handleiding op microSD kaart
- Meterbox app voor Android en iOS (gratis)



### INHOUD VERPAKKING

- Multifunctionele installatietester
- Handleiding (papier en video)
- Software CD
- Afstandsprobe met drukknop
- Testsnoeren
- Netsnoer
- Krokodillenklemmen
- USB kabel
- AAA batterijen
- Draagriem
- Hulpaardingspinnen



TT6650					
Isolatie Klemspanning	Bereik	Resolutie	Nauwkeurigheid	Teststroom	Kortsluitstroom
- 125V (0%~+10)	0.125~1000MΩ	0.001MΩ	± (2%+10)	1mA@load 125kΩ	≤ 1mA
- 250V (0%~+10)	0.250~1000MΩ	0.001MΩ	± (2%+10)	1mA@load 250kΩ	≤ 1mA
- 500V (0%~+10)	0.500~1000MΩ	0.001MΩ	± (2%+10)	1mA@load 500kΩ	≤ 1mA
- 1000V (0%~+10)	1.000~1000MΩ	0.001MΩ	± (3%+10)	1mA@load 1MΩ	≤ 1mA
<b>Continuïteit</b>	0.000~9.999Ω 10.00~99.99Ω 100.00~999.9Ω 1000~2000Ω	0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 1Ω	±(1.5%+30) ±(1.5%+6)		≥200mA
Maximale nullastspanning	5.0V				
Overspanningsbeveiliging	250Vrms				
<b>Aardingsweerstand</b>	0.00~99.99Ω 100.0~999.9Ω 1000~2000Ω	0.01Ω 0.1Ω 1Ω	±(2%+30d) ±(2%+6d) ±(2%+6d)		
<b>Lusweerstand</b> L-PE (Hoge Amp)	0.23~9.99Ω 10.0~99.9Ω 100~999Ω	0.01Ω 0.1Ω 1Ω	± (5% van de uitlezing + 4 digits)		
L-PE (Geen afschakeling)	0.23~9.99Ω 10.0~99.9Ω 100~999Ω	0.01Ω 0.1Ω 1Ω	± (5% van de uitlezing + 6 digits)		
L-N (Lijnweerstand)	0.23~9.99Ω 10.0~99.9Ω 100~999Ω	0.01Ω 0.1Ω 1Ω	± (4% van de uitlezing + 4 digits)		
<b>Verliesstroomschakelaar (BSEN 61557-6)</b>			± (1% van de uitlezing + 1 digits)	x1/2, x1, x2, x5	
<b>Spanning en Frequentie</b> Meetbereik - AC-DC(V) 80~500V		1V	± (2% van de uitlezing + 2 digits)		
- (Hz) 45-65Hz		1Hz	±2Hz		
Toebehoren	Hulpaardingspinnen, meetsnoeren, voedingsadapter				
Optie	Autolader				