



TT6650 €€€

CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS MULTIFONCTIONNEL

- Afficheur LCD TFT couleur 3.5"
- Test de boucle rapide avec un courant élevé
- Indications échec/réussite pour test du disjoncteur différentiel
- Sélection mesure de tension entre L-N, L-PE et N-PE
- Mémoire interne et SD
- Communication par USB et Bluetooth (Meterbox)
- Touche sensitive pour la détection d'une tension de terre augmenté de > 50V
- Compensation simple, fiable et précise des cordons de test et du cordon secteur
- 7 fonctions : résistance d'isolement, résistance de terre, continuité, tension, impédance de boucle, test de polarité et disjoncteur différentiel.
- Notice d'utilisation vidéo sur carte microSD
- App Meterbox pour Android et iOS (gratuit)



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Testeur d'installations multifonctionnel
- Notice d'utilisation (papier et vidéo)
- CD logiciel
- Sonde déportée
- Cordons de mesure
- Cordon secteur
- Pincettes crocodile
- Câble USB
- 8 piles 1.5V "AA"
- Sangle
- Piquets de terre auxiliaire



Contenu livré

TT6650					
Isolément Tension aux bornes	Gamme	Résolution	Précision	Courant de test	Courant de court-circuit
- 125V (0%~+10)	0.125~1000MΩ	0.001MΩ	± (2%+10)	1mA@load 125kΩ	≤ 1mA
- 250V (0%~+10)	0.250~1000MΩ	0.001MΩ	± (2%+10)	1mA@load 250kΩ	≤ 1mA
- 500V (0%~+10)	0.500~1000MΩ	0.001MΩ	± (2%+10)	1mA@load 500kΩ	≤ 1mA
- 1000V (0%~+10)	1.000~1000MΩ	0.001MΩ	± (3%+10)	1mA@load 1MΩ	≤ 1mA
LOW OHM (faible résistance)	0.000~9.999Ω	0.001Ω	±(1.5%+30)		≥200mA
	10.00~99.99Ω	0.01Ω	±(1.5%+6)		
	100.00~999.9Ω	0.1Ω			
	1000~2000Ω	1Ω			
Tension à vide maximale	5.0V				
Protection de surtension	250Vrms				
Résistance de terre	0.00~99.99Ω	0.01Ω	±(2%+30d)		
	100.0~999.9Ω	0.1Ω	±(2%+6d)		
	1000~2000Ω	1Ω	±(2%+6d)		
Résistance de boucle L-PE (Haut Amp)	0.23~9.99Ω	0.01Ω	± (5% van de uitlezing + 4 digits)		
	10.0~99.9Ω	0.1Ω			
	100~999Ω	1Ω			
L-PE (Pas de déclenchement)	0.23~9.99Ω	0.01Ω	± (5% van de uitlezing + 6 digits)		
	10.0~99.9Ω	0.1Ω			
	100~999Ω	1Ω			
L-N (Résistance de ligne)	0.23~9.99Ω	0.01Ω	± (4% van de uitlezing + 4 digits)		
	10.0~99.9Ω	0.1Ω			
	100~999Ω	1Ω			
Disjoncteur différentiel (BSEN 61557-6)			± (1% de l'affichage + 1 digit)	x1/2, x1, x2, x5	
Tension et Fréquence Gamme de mesure			± (2% de l'affichage + 2 digits)		
- AC-DC(V) 80~500V		1V			
- (Hz) 45-65Hz		1Hz	±2Hz		
Accessoires	Piquets de terre auxiliaire, cordons de mesure, adaptateur d'alimentation				
Option	Chargeur vehicule				