

1. [Meettoestellen](#)
2. [Finest](#)
3. [Multimeter](#)

## 500 FINEST #



### DIGITALE MULTIMETER

#### Algemene kenmerken

- Gelijkspanning: 0.1mV tot 1000V
- Wisselspanning: 0.1mV tot 750V
- Gelijkstroom: 0.1μA tot 10A
- Wisselstroom: 0.1μA tot 10A
- Weerstand: 0.1Ω tot 20MΩ
- Continuïteitstest: geluidssignaal bij +/- <150Ω in het 200Ω bereik
- Nauwkeurige metingen van niet-gefilterde (AC gelijkgerichte) DC-signalen
- LCD display, 3 1/2 digits, 2000 meetpunten
- Handmatige bereikkeuze
- 10 Amp. bereik beveiligd door zekering
- Basisnauwkeurigheid gelijkspanning binnen 0.5%
- Behoud van de gegevens
- Continuïteitstest (geluidssignaal) en diodetest
- 600V ingangsbeveiliging in het ohmbereik
- Indicatie voor behoud van gegevens en bij verzwakte batterij
- Rubberen behuizing (of beschermholster)
- Groot LCD display (68.5mm x 32.7 mm)



## Documentatie

 [Catalogus](#)

## Handleidingen

 [Handleiding](#)