

1. [Meettoestellen](#)
2. [Finest](#)
3. [Multimeter](#)

525 FINEST



DIGITALE MULTIMETER

Algemene kenmerken

- Gelijkspanning: 0.01mV tot 1000V
- Wisselspanning: 0.01mV tot 750V
- Gelijkstroom: 0.1μA tot 10A
- Wisselstroom: 0.1μA tot 10A
- Weerstand: 0.01Ω tot 20MΩ
- Capaciteit: 0.001μF tot 999μF
- Frequentie: 0.5Hz tot 200kHz
- Temperatuur: -40°C tot +1.370°C (-40°F tot +2.000°F)
- Continuïteitscontrole: biept bij <100Ω in het 2kΩ bereik
- 4½ digit, 20.000 meetpunten, balkgrafiek met 41 segmenten
- Handmatige bereikkeuze
- True RMS op volt- en stroombereiken
- 10A bereik beveiligd door zekering
- Wachtmodusindicatie
- Basisnauwkeurigheid DC volt binnen 0.05%
- Fix holdTM (automatisch vasthouden van de gemeten waarde)
- Capaciteitsmeting
- Frequentiemeting



Documentatie

 [Catalogus](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)