

Caméra extérieure connectée

TYCAM 2000

NOUVEAUTÉ



FONCTIONS

- Fonction Live Streaming sans abonnement : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l'application TYDOM
- Qualité FULL HD sur tablette en local
- La caméra TYCAM adapte sa résolution en fonction du débit interne et de la qualité du réseau mobile
- Protection vie privée : possibilité de désactiver l'accès à la caméra pour préserver l'intimité de chacun
- Mur vidéo : l'application TYDOM retransmet les images de 4 caméras en direct
- Flux vidéo sécurisé : empêche toute capture ou manipulation des données vidéos par un tiers
- A associer obligatoirement avec un produit TYDOM au choix
- A orienter selon les exigences de la CNIL



+ UTILISATEUR

- Surveillez à distance votre maison à partir de votre smartphone ou tablette
- Accédez à vos données vidéo avec une connexion cryptée et sécurisée
- Services d'auto-surveillance Tranquillity (détails p.129)

+ INSTALLATEUR

- Installation Plug and Play
- Compatible avec l'ensemble des box ADSL du marché
- Vision nocturne en extérieur
- 2 choix possibles d'installation : filaire (Ethernet) ou Wifi
- Flux vidéo des caméras transféré crypté sur un cloud sécurisé
- Association Wi-Fi simple et sécurisée grâce à la technologie WPS (WI-FI Protected Setup) si box internet compatible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 12 V DC (fournie)
- Capteur vidéo : 2 Mpixels FULL HD
- Résolution : jusqu'à 1080p (1920x1080)
- Encodage : H.264
- Angle de vue : 106°
- Vision de nuit : led infrarouge portée 20 m
- Eclairage minimum : 0 lux
- Balance des blancs : réglage automatique
- Température de fonctionnement : -10° à + 60°C
- Indice de protection : IP 66
- Connexions possibles :
 - Sans fil : WI-FI 802.11 b/g/n
 - Filaire : Ethernet
- Configuration requise :
 - Accès internet haut débit + box domotique TYDOM 1.0 ou TYDOM 2.0
- Application téléchargeable à partir d'Android 4.1 et IOS 8.0
- Dimensions : L 97 x P 67 x H 64 mm

COMPOSITION DU PACK

- 1 caméra TYCAM 2000
- 1 support caméra orientable
- 1 câble Ethernet
- 1 alimentation secteur



Boîtier de raccordement étanche pour caméra extérieure TYCAM 2000
6417005 - BRE TYXAL



Nom

TYCAM 2000

Référence

6417002